NXBLE-63
Автоматические выключатели дифференциального тока

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NXBLE-63 применяются в электрических цепях с напряжением до 400 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А. Они предназначены для защиты от сверхтока, а также людей от поражения электрическим током и оборудования от возгорания.

Выбор типа времятоковой характеристики

Характеристика B: (3÷5) In; защита от перегрузок и коротких замыканий электронных компонентов, кабельных линий большой длины в сетях с системами заземления TN и IT.

Характеристика C: (5÷10) In; защита от перегрузок и коротких замыканий цепей общего назначения, например распределения и освещения.

Характеристика D: (10÷20) In; защита от перегрузок и коротких замыканий нагрузок с пусковыми бросками тока

Структура условного обозначения

NXBLE-63 X2 X3 X4 X5 X6 X7

- Обозначение серии
- Количество полюсов: 1P+N; 2P; 3P; 3P+N; 4P
- Тип характеристики мгновенного расцепления: B; C; D
- Номинальный ток In, A: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
- Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА: 30; 100; 300
- Номинальная отключающая способность Icn, A: 6000
- Тип устройства: AC

Условия эксплуатации

- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: от -25°C до +40°C
- Температура хранения: от -25°C до +70°C

Основные технические параметры

Название параметра		Значение
Соответствие стандартам		ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1)
Номинальный ток (In), А		6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток (IΔn), мА		30; 100; 300
Количество полюсов		1P+N; 2P; 3P; 3P+N; 4P
Тип АВДТ		AC
Тип устройства		Электронные
Тип характеристики мгновенного расцепления		B; C; D
Ном. наибольшая предельная отключающая способность (Icu), А		6000
Ном. наибольшая рабочая отключающая способность (Ics), А		6000
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В		230 (1P+N; 2P); 400 (3P; 3P+N; 4P)
Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ		4
Номинальная частота (f), Гц		50/60
Время отключения IΔn, с		≤ 0,1
Механическая износостойкость, циклов ВО		20000
Электрическая износостойкость, циклов ВО		10000
Индикатор аварийного срабатывания		Да
Степень загрязнения		2
Установка и присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм
	Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм²	1÷16
	Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм²	10
	Момент затяжки винтов, Нм	2,5
	Подключение нагрузки	Снизу

Габаритно-присоединительные размеры





	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L (мм)	$54^{0}_{-0,74}$	$72^{0}_{-0,74}$	$130,5^{0}_{-1,40}$	$117^{0}_{-1,40}$	$135^{0}_{-1,60}$
H (мм)	$76,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,60}$

Артикулы для заказа

Дифференциальные автоматические выключатели NXBLE-63, тип AC

IΔn	Inc	Артикулы	Наименования
30мА	6кА	**982263**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982264**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982265**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982266**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B20 20A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982267**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982268**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982269**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982270**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)

IΔn	Inc	Артикулы	Наименования
30мА	6кА	**982271**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819975**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819976**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819977**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819978**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C20 20 A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819979**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819980**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819981**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819982**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**819983**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982533**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982534**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982535**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982536**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D20 20A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982537**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982538**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982539**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982540**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982541**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982443**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982444**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982445**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982446**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B20 20A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982447**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982448**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982449**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982450**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982451**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982155**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982156**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982157**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982158**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C20 20A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982159**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982160**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982161**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982162**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982163**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982713**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D6 6A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982714**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D10 10A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982715**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D16 16A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982716**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D20 20A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982717**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D25 25A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982718**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D32 32A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982719**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D40 40A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982720**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D50 50A 30мА, 6кА, тип AC (R)
30мА	6кА	**982721**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D63 63A 30мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982290**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982291**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982292**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982293**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982294**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982295**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)

IΔn	Inc	Артикулы	Наименования
100мА	6кА	**982296**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982297**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982298**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982002**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982003**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982004**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982005**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982006**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982007**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982008**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982009**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982010**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982560**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982561**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982562**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982563**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982564**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982565**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982566**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982567**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982568**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982470**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982471**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982472**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982473**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982474**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982475**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982476**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982477**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982478**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982182**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982183**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982184**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982185**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982186**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982187**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982188**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982189**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982190**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982740**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D6 6A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982741**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D10 10A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982742**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D16 16A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982743**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D20 20A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982744**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D25 25A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982745**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D32 32A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982746**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D40 40A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982747**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D50 50A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
100мА	6кА	**982748**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D63 63A, 100мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982299**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982300**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982301**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982302**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)

IΔn	Inc	Артикулы	Наименования
300мА	6кА	**982303**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982304**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982305**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982306**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982307**	Диф. автомат NXBLE-63 2P B63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982011**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982012**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982013**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982014**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982015**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982016**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982017**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982018**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982019**	Диф. автомат NXBLE-63 2P C63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982569**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982570**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982571**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982572**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982573**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982574**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982575**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982576**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982577**	Диф. автомат NXBLE-63 2P D63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982479**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982480**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982481**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982482**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982483**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982484**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982485**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982486**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982487**	Диф. автомат NXBLE-63 4P B63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982191**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982192**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982193**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982194**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982195**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982196**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982197**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982198**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982199**	Диф. автомат NXBLE-63 4P C63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982749**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D6 6A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982750**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D10 10A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982751**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D16 16A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982752**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D20 20A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982753**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D25 25A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982754**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D32 32A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982755**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D40 40A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982756**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D50 50A, 300мА, 6кА, тип AC (R)
300мА	6кА	**982757**	Диф. автомат NXBLE-63 4P D63 63A, 300мА, 6кА, тип AC (R)